



	Сечение	~b
mm	~h	
mm		
Z	10	6

Поръчки по дължина Lw

Сечение	Диапазон
дължина Lw	
Z PES	620-1050
Z PES	1051-5600
Z Ravlek	620-1050
Z Ravlek	1051-3000
Z L = L	1020-5600

Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана в

Z	Lw		
mm	Li		
mm	Li		
inch			
	620	600	23 1/2
	630	610	24
	670	650	25 1/2
	710	690	27
	750	730	28 1/2
	775	755	29 1/2
	800	780	30 1/2
	825	805	31 1/2
	850	830	32 1/2
	875	855	33 1/2
	900	880	34 1/2
	925	905	35 1/2

950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320

930
955
980
1010
1040
1070
1100
1130
1160
1200
1230
1260
1300

36 1/2
37 1/2
38 1/2
40
41
42
43 1/2
44 1/2
45 1/2
47
48 1/2
49 1/2
51

Z

Lw	
mm	Li
mm	Li
inch	

1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300
2360
2430
2500
2580
2650
2720

1340
1380
1430
1480
1530
1580
1630
1680
1730
1780
1830
1880
1930
1980
2040
2100
2160
2220
2280
2340
2410
2480
2560
2630
2700

53
54 1/2
56 1/2
58 1/2
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80 1/2
82 1/2
85
87 1/2
90
92
95
97 1/2
101
103 1/2
106 1/2

Z

Lw	
mm	Li

mm	Li		
inch			
	2800	2780	109 1/2
	2900	2880	113 1/2
	3000	2980	117 1/2
	3070	3050	120
	3150	3130	123
	3250	3230	127
	3350	3330	131
	3450	3430	135
	3550	3530	139
	3650	3630	143
	3750	3730	147
	3870	3850	151 1/2
	4000	3980	156 1/2
	4120	4100	161 1/2
	4250	4230	166 1/2
	4370	4350	171 1/2
	4500	4480	176 1/2
	4620	4600	181
	4750	4730	186
	4870	4850	191
	5000	4980	196
	5150	5130	202
	5300	5280	208
	5450	5430	214
	5600	5580	219 1/2

$$Lw = Li + 20$$

Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на тежест

Пример за обозначаване: **Z 1000Lw 10x980Li Z 38 1/2**

Z - обозначение на сечението

10 - обозначение на сечението

Lw - разчетна дължина

Li - вътрешна дължина

38 1/2 - вътрешна дължина в инчове

1

2

3

4

5

6

7
8
9